

Anleitung Zeitanlage Handball in der Grünen Halle

Anschluss



Stromanschluss für die Laptops bei längeren Spieltagen im Anschlusskasten.

Schaltschrankschlüssel zum Öffnen findet sich im Regieraum.



Das Bedienteil der Zeitanlage wird am seitlichen Kasten unterhalb des Anschlusskastens angeschlossen.

Richtige Position mit der Nut beachten.

Dann einfach den Stecker leicht reindrücken, bis die Verriegelung einrastet.

Zum Entfernen die Verriegelung eindrücken und dann rausziehen.



Einstellen der Zeitanlage für Handball



Beim Einstecken wird das Bedienteil mit Strom versorgt und fragt, ob die Einstellungen des vorherigen Spiels wiederhergestellt werden.

Grundlegend hier mit bestätigen.



Danach so lange drücken, bis **04 Deutsch Handball** erscheint und dieses mit bestätigen.



Es erscheint die Spielanzeige auch in der Anzeige.

Jetzt muss noch die Spielzeit kontrolliert werden. Dazu drücken.



Über das Zahlenfeld die Spielzeit von links nach rechts eingeben.

30 min = 3000 | 25 min = 2500

Nach Eingabe von 4 Zahlen erscheint die Abfrage **Abwärts N/J?**

(siehe nächstes Bild)



Hier mit Druck auf **No** zu aufwärts laufender Zeit wechseln



Wenn **Aufwärts N/J?** in der Anzeige erscheint mit **Yes** bestätigen.



Dann schaltet die Anzeige wieder die Spielanzeige und es kann gespielt werden

Übersicht der Funktionen der Tasten



Taste	Funktion
Score + -	Tore erhöhen / verringern H eim / G ast beachten
	Hupe manuell auslösen
Start	Zeit starten
Stop	Zeit stoppen
	Tageszeit auf der Anzeige einblenden
Period	Halbzeit wechseln
Match Time	Spielzeit für die Programmierung wechseln für Anpassung der aktuellen Spielzeit siehe Change
Change	Aktuelle Spielzeit anpassen. Vorher Zeit stoppen!
Yes / No	Bedienung bei der Programmierung
Time Out	TimeOut starten H eim / G ast beachten
Zahlenfeld	Zahleneingabe für Spielzeit
2 min	2 min Strafe eingeben. Vorher Zeit stoppen! H eim / G ast beachten
→0	2 min Strafe löschen